

## FBox-WiFi 配置说明

介绍

Wifi 功能是指可以使用 WiFi 方式上网,同时兼容以太网上网方式,支持该功能的机型是 FBox-WiFi。

使用方法

需要通过配置工具配置 WiFi 参数。配置方式有两种: 使用配置工具 ConfigurationTool 配置; 浏览器配置页面配置。

## 1.1 使用配置工具 ConfigurationTool 配置

盒子与电脑通过 USB 线或者网线连接,打开配置工具 ConfigurationTool,点击顶部菜单--通讯,根据实际连接方式选择通讯方式,USB 或者以太网。设置好通讯方式之后点击刷新来获取盒子信息。刷新成功之后,勾选联网方式中的 WiFi 选项。并填写相应的 SSID 和密码。SSID 要可以采取扫描的方式来获取。填写完毕之后点击设置,提示设置成功表示工具已经连接成功。 点击重启设备,设备重启后即可生效。

	2000, 1, 1100, 100g		
(所有设置在重启后生效	()		重启设备刷新
联网方式	WIFI	以太网配置	
WIFI	SSID: kangsitanding	● DHCP	○ 静态ip
O WAN	密码: 123456@%####	WAN	00-DB-72-25-58-53
	17100	IP地址	0.0.0.0
设直		子网掩码:	0.0.0.0
- 以下设置只适用于FBO	X-4G	网关:	0.0.0.0
APN:	设置APN	DNS1:	0.0.0.0
用户名:		DNS2:	0.0.0.0
密码:	设置用户名密码	LAN	00-DB-70-25-58-51
		LAN IP:	192 . 168 . 0 . 1
拨号:	设置拨号号码	设计	
(例:*	*99***1" 或 "*99")		
路由功能(仅支持FBO	X-4G-R )	登录服务器	

注意点:WiFi的名称不能是中文字符,否则扫描不到。

## 1.2 使用浏览器配置页面配置

使用以太网连接盒子与电脑,盒子的网线插在 LAN 口,将电脑的 IP 地址设置与盒子 LAN IP



在同一网段内。

打开浏览器,地址栏直接输入盒子的 IP 地址,将直接进入盒子配置界面。

## User: admin

S/N: 目标盒子序列号



登录后,勾选右下方 Internet 中的 WiFi 选项,点击 Save 保存。然后填写页面右上方的 WiFi 的 SSID 和密码,点击 Save 保存。最后在 System 下,点击 Reboot FBox 重启盒子使设置生效。

Guteway	0.0.0.0	Save
DNS1		_
DNS2		
	Cours	WIFI
	Save	<b>Mae</b> ec-3d-fd-f7-ac-2c
		SSID: FLEXEM_STAND
LAN		Bacaward shfarr/2016/0330
Mac	00-db-70-25-58-51	Fassword. Siliciuzo 100550
		Scan Save
IP	192.168.40.34	
Netmask	0.0.0.0	
	Save	internet
Login Server		
		Cellular
URL	fbox360.com	Save
	Save	





Setup Status Log System	
System	
Export Export all setting to a single file.	
Reboot FBox Reboot WebServer	
「 选择文件」 未进発任何文件	
Tipdala Erealar I Indala Ereal Indala Erealar I Indala Ereal	
Update Web Update Cntran Update Variable	